


# Eurorack Adapter for L6 **ERL-6** **FR**

## Éléments inclus




### Plaques de montage en rack

Dimensions : 126,8 mm (L) × 128,5 mm (P) × 44 mm (H)  
Poids : 147 g (gauche), 137 g (droite)



### Câble ruban

Longueur : 300 mm  
Poids : 13 g



### Adaptateur d'alimentation

Dimensions : 65 mm (L) × 34 mm (P) × 26,6 mm (H)  
Poids : 22 g  
Entrée nominale : +12 V  $\equiv$  1,6 A  
Sortie nominale : +5,6 V  $\equiv$  2,5 A



### Vis × 8


(dont 2 vis supplémentaires)

## Procédure de fixation


Retirez les piles du L6 avant de fixer l'ERL-6.

Les laisser en place pendant une longue période peut entraîner des fuites et des dysfonctionnements.


- 1** Desserrez la vis et abaissez le fermoir.




- 2** Insérez la plaque dans les 2 ouvertures de montage du L6.




- 3** Rabattez la plaque sur le L6.




- 4** Poussez le fermoir vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Ensuite, serrez la vis. Répétez cette procédure pour fixer l'autre plaque.




- 5** Fixez l'adaptateur d'alimentation et serrez les deux vis.




- 6** Branchez le câble ruban à l'adaptateur d'alimentation.



- 7** Branchez le câble ruban à un connecteur du boîtier Eurorack.



- 8** Serrez les vis aux quatre coins pour le montage dans le boîtier Eurorack.



Accès au manuel vidéo  
[zoomcorp.com/help/erl-6](https://zoomcorp.com/help/erl-6)

- Coupez toujours l'alimentation du boîtier Eurorack avant l'installation.
- L'adaptateur d'alimentation convertit le +12 V en +5,6 V pour alimenter le L6. Avec une alimentation de +12 V, la consommation maximale est de 500 mA.  
Utilisez un boîtier Eurorack compatible.
- Ne connectez pas l'adaptateur d'alimentation à quoi que ce soit d'autre qu'un produit compatible. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements.

**ZOOM CORPORATION** 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japon [zoomcorp.com](https://zoomcorp.com)

© 2024 ZOOM CORPORATION La copie et la reproduction partielles ou totales de ce document sans permission sont interdites. Vous pouvez avoir besoin de ce mode d'emploi dans le futur. Gardez-le en un lieu vous permettant d'y accéder facilement. Le contenu de ce document et les caractéristiques de ce produit sont sujets à modifications sans préavis.