Q2n-4K ファームウェアアップデートガイド

Copyright(C) 2023 ZOOM CORPORATION. All Rights Reserved.

白黒端末では正しく表示できません。

はじめに

■準備するもの



Q2n-4K



インターネットを利用可能なパソコン
Windows または Mac

microSD カード

対応記録メディア
microSDHC：4 GB ～ 32 GB
microSDXC：64 GB ～ 256 GB
※System Version 2.10 以降は 256 GB より大きいメディアに対応します。

新しく購入した microSD カードや他の機器で使用していた microSD カードは、必ず Q2n-4K でフォーマットしてください。

■ファームウェアアップデートの流れ

1. ファームウェアアップデート用ファイルをダウンロードする
2. ZIP ファイルを展開する
3. ファームウェアアップデート用ファイルを microSD カードにコピーする
4. ファームウェアをアップデートする
5. ファームウェアが正しくアップデートされたことを確認する

ファームウェアをアップデートする

本ガイドでは、例として Version 1.10 へのファームウェアアップデートを説明します。

1. ファームウェアアップデート用ファイルをダウンロードする

Q2n-4K のダウンロードページからファームウェアアップデート用ファイルを含んだ ZIP ファイルをダウンロードします。

Windows の場合

2. ZIP ファイルを展開する

ZIP ファイルをダウンロードしたフォルダを選択します。①[圧縮フォルダーツール]をクリックし、次に②[すべて展開]をクリックします。ZIP ファイルが展開されます。



3. ファームウェアアップデート用ファイルを microSD カードにコピーする

「Q2N4K_FW.BIN」ファイルを microSD カードにコピーします。



ファームウェアアップデート用ファイル

ファームウェアアップデート用ファイルを
microSDカードにコピーする

Mac の場合

2. ZIP ファイルを展開する

ダウンロード後、画面下に表示される①[ダウンロード]をクリックします。その後、②をクリックします。ダウンロードしたファイルが開きます。



3. ファームウェアアップデート用ファイルを microSD カードにコピーする

「Q2N4K_FW.BIN」ファイルを microSD カードにコピーします。



ファームウェアアップデート用ファイル

ファームウェアアップデート用ファイルを
microSDカードにコピーする

以降は Windows/Mac 共通の手順です

4. Q2n-4K に新しい電池をセットするか、AC アダプターを接続する

[NOTE]
電池残量が少ない場合は、ファームウェアアップデートを実行できません。

5. microSD カードを Q2n-4K にセットする



microSD カード

6. ● を押しながら ⏻► を長押しして、電源を ON にする



7. ● を押して、「はい●」を選択する

最終確認画面が表示されます。

8. を押して、「はい●」を選択する

アップデート実行後、完了画面が表示されます。

[NOTE]

ファームウェアアップデート中に電源を切ったり、microSD カードを抜いたりしないでください。

9. ファームウェアアップデートが完了したら、 を長押しして電源を OFF にする

[NOTE]

万が一途中でファームウェアアップデートに失敗した場合は、手順の最初から再度ファームウェアアップデートを実行してください。

ファームウェアが正しくアップデートされたことを確認するには

Q2n-4K のファームウェアのバージョンを確認します。

1. ⏻▶ を長押しして電源を ON にする



2. ファームウェアのバージョンを確認する

● 本ソフトウェアを使用したことによる損害、または第三者からのいかなる請求についても（株）ズームは一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアの無断配布/販売/リース/レンタル/改変/リバースエンジニアリングを禁止いたします。ソフトウェアの仕様および本ドキュメントの内容は将来予告なしに変更する場合があります。

・本マニュアルの一部または全部を無断で複製／転載することを禁じます。
・Microsoft、Windows は、マイクロソフト企業グループの商標です。
・Mac は、Apple Inc.の商標です。
・microSDXC ロゴは、SD-3C LLC の商標です。
・文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。
・文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。
・文中のイラストおよび表示画面は、実際の製品と異なる場合があります。

©2023 ZOOM CORPORATION Z2I-4185-02